

Fuente de alimentación de alta potencia PKT-1560

fuente de alimentación DC / 1 ... 32 V DC / corriente de salida máx. 30 A
ajuste fino y grueso / conexión mediante conectores banana

La fuente de alimentación de alta potencia PKT-1560 ha sido desarrollada para el uso en laboratorios y talleres. Gracias al amplio rango de corriente y tensión la fuente de alimentación de alta potencia PKT-1560 es ideal para la mayoría de aplicaciones. La fuente de alimentación de alta potencia dispone en su parte frontal de la salida principal a través de conectores banana, lo que permite conectar la mayoría de dispositivos. La tensión de salida la puede ajustar libremente a través de los conmutadores giratorios hasta un máximo de 32 V DC. La corriente que proporciona alcanza hasta 30 A. Así la fuente de alimentación de alta potencia PKT-1560 es ideal para el uso en laboratorios y en talleres. El ajuste del límite de corriente de esta fuente de alimentación de alta potencia puede realizarse en circuito abierto. Puede realizar un ajuste fino o grueso de la corriente y la tensión. Esto le permite al usuario realizar previamente un ajuste grueso de la tensión o corriente, y a continuación afinar el ajuste consiguiendo así siempre una mayor precisión. La fuente de alimentación de alta potencia permite ajustar tres pares de corriente y de tensión. Esta función facilita el manejo de la fuente de alimentación de alta potencia, sobre todo cuando el usuario trabaja frecuentemente con los mismos parámetros. Si tiene alguna pregunta sobre la fuente de alimentación de alta potencia, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este [fuente de alimentación de alta potencia](#) y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#).



- Apto para radiofrecuencia
- 3 pares de valores de tensión y corriente recuperables
- Máx. 30 A
- Ajuste hasta 32 V
- Amplio rango de tensión
- Ajuste fino y grueso
- Bajo nivel de ruido
- Pantalla de fácil lectura

Especificaciones técnicas

Pantalla	2 x 3 dígitos de 15 mm y 7 segmentos de color verde
Tensión de salida (ajustable)	1 ... 32 V DC
Corriente de salida (por la parte frontal)	máx. 5 A
Potencia de salida (por la parte posterior)	máx. 30 A
Potencia de salida	960 W
Tensión residual	5 mV eff



Grado de rendimiento	> 86,0 %
Alimentación	200 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Dimensiones	200 x 90 x 315 mm
Peso	3,6 kg

Contenido del envío

1 x fuente de alimentación de alta potencia PKT-1560, 1 x cable de alimentación, 1 x instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

